

AVVITATORI AD IMPULSI 18V BL MOTOR 1/2? quadro 210



Caratteristiche		DTW181RTJ
Industria	MAKITA	MAKITA
Tempo di carica	45 min	45 min
Velocità a vuoto	0-2.000 / 0-2.400 giri/min	0-2.000 / 0-2.400
Coppia di torsione	0-2.000 / 0-2.400	0-2.000 / 0-2.400
Ciclo di servizio	10/10	10/10
Batteria in dotazione	2 x 18V 1.500mAh	2 x 18V 1.500mAh
Dimensioni (mm)	151x70x50	151x70x50
Peso	1,2 kg	1,2 kg
Modello Predecessore	DTW181R	DTW181R

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo unitario

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore[MAKITA](#)

Descrizione

VANTAGGI: Avvitatore a impulsi a batteria con attacco quadro da 1/2”(12,7mm) capace di 210 Nm; funzione di arresto automatico e inversione di rotazione.
Ergonomia ricercata per ottenere leggerezza e compattezza (solo 151 mm)
La funzione di arresto in fase di svitamento consente al motore l'arresto in soli 0,2 secondi dopo che il bullone-dado si è allentato; è possibile riprendere lo svitamento agendo nuovamente sull'interuttore. Ideale per lavorare in spazi ristretti e applicazioni aeree.